

Instructions For Use

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Multi-Purpose Core and Tooth Build-Up Resin

Dual Cure • Fluoride Releasing • Hydrophilic • Radiopaque

Spee-Dee Build-Up is a multi-purpose, dual cure, resin-based dental restorative and core build-up material. It is moisture friendly and has self-adhesive and self-etching properties that are compatible with all bonding agents. The material is fluoride releasing and radiopaque. It contains no Bisphenol A, no Bis-GMA, and no BPA derivatives.

Spee-Dee Build-Up is dense like dentin and therefore cuts like dentin. Rotary instruments transition smoothly from tooth to Spee-Dee, cut accurately, and do not ditch, gouge, gum up or chatter.

Spee-Dee Build-Up is used for core build-up, post cementation, and as a multi-purpose repair material for fractured cusps and broken down teeth, defects in crown preparations, lost partial or whole fillings, and chipped or broken crowns or bridges.

Posts and cores can be placed in one step ensuring a homogeneous, one-piece internal structure.

In restorations with retention form, Spee-Dee Build-Up's self-adhesive and self-etching properties may be sufficient for post and core procedures without the use of a bonding agent. However, to achieve highest bond strengths, etching and bonding agents are recommended.

PRODUCT DESCRIPTION

Spee-Dee Build-Up is a multi-purpose, dual cure, resin-based dental restorative and core build-up material. It is moisture friendly and has self-adhesive and self-etching properties that are compatible with all bonding agents. The material is fluoride releasing and radiopaque. It contains no Bisphenol A, no Bis-GMA, and no BPA derivatives.

INDICATIONS

Multi-purpose, resin-based dental restorative and core build-up material

CONTRAINdicATIONS

Not indicated for direct placement on the exposed pulp.

HOW TO USE THE DOUBLE BARREL CARTRIDGE:

1. Remove cap. If necessary bleed the cartridge so that base and catalyst are at the orifice of the barrels. Place a mixing tip on the double barrel cartridge.
2. To ensure an even mix of base and catalyst, dispense 2-3 mm of material onto a pad and discard this material.
3. Dispense evenly mixed material directly onto the tooth or into the restoration.
4. Discard mixing tip. Recap cartridge. Do not cross-contaminate base and catalyst.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the old restoration and/or decay, or prepare post space using post system of choice
2. To achieve highest bond strengths, etch and place bonding agent according to the manufacturer's instructions. Light cure. A dual cure bonding agent is recommended with self-cure and dual cure resin core materials.
3. Remove cap from double barrel cartridge. If necessary bleed the cartridge so that base and catalyst are at the orifice of the barrels.
4. Place a mixing tip on the double barrel cartridge and insert into an appropriate 1:1 cartridge dispenser. To ensure an even mix of base and catalyst, dispense 2-3 mm of material onto a pad and discard this material.
5. Dispense material into the preparation site, or dispense into the post hole and place the post. Light cure for 20 seconds. Build-up the core using "Crown Up" technique by placing material, curing, adding more material, curing, and repeating this until the desired build-up is accomplished. The material will also self-cure. Anaerobic self-cure setting time at 37°C is 3:15 minutes. Carefully recap cartridge. Do not cross-contaminate base and catalyst.
6. Prepare build-up to receive the restoration.

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

CAUTION
Uncured material may cause eye or skin irritation on contact. Dental professionals should wear safety glasses and surgical gloves. Do not exceed manufacturer's recommended curing time for the light you are using.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, cross-contamination between parts, and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

ES

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Resina multiusos para la construcción de núcleos y dientes Curado dual

Liberación de flúor • Hidrófilo • Radiopaco

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spee-Dee Build-Up es un material multiuso, de curado dual, a base de resina para restauraciones dentales y construcción de núcleos. Acepta la humedad y tiene propiedades autoadhesivas y de autograbado que son compatibles con todos los agentes adhesivos. El material libera flúor y es radiopaco. No contiene Bisfenol A, ni Bis-GMA, ni derivados del BPA. .

INDICACIONES

Resina multiusos para la construcción de núcleos y dientes.

CONTRAINDICACIONES

No colocar sobre superficies húmedas de porcelana.

CÓMO UTILIZAR EL CARTUCHO DE DOBLE BARRIL

1. Quitar la tapa. Si es necesario, purgue el cartucho para que la base y el catalizador estén en el orificio de los barriles. Coloque una punta mezcladora en el cartucho de doble barril.
2. Para asegurar una mezcla uniforme de la base y el catalizador, dispense 2-3 mm de material en una almohadilla y deseche este material.
3. Dispense el material mezclado de manera uniforme directamente sobre el diente o en la restauración.
4. Descarte la punta de mezcla. Tape nuevamente el cartucho. No contamine de manera cruzada la base y el catalizador.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la restauración antigua y/o caries, o prepare el espacio de los postes utilizando el sistema de postes de su elección.
2. Para lograr la mayor fuerza de adherencia, grabe y coloque el agente adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Fotocure. Se recomienda un agente adhesivo de curado dual con materiales de núcleo de resina de curado dual y de autopolimerización.
3. Retire la tapa del cartucho de doble barril. Si es necesario, purgue el cartucho para que la base y el catalizador estén en el orificio de los barriles.

4. Coloque una punta mezcladora en el cartucho de doble barril e insértele en un dispensador de cartuchos 1:1 adecuado. Para asegurar una mezcla uniforme de la base y el catalizador, dispense 2-3 mm de material en una almohadilla y deseche este material.
5. Dispense el material en el lugar de la preparación, o dispensar en el agujero del poste y colocar el poste. Fotocure durante 20 segundos. Construya el núcleo utilizando la técnica "Crown Up" colocando material, curando, añadiendo más material, curando y repitiendo esto hasta que se logre el volumen deseado. El material también se autocurará. El tiempo de autocurado anaeróbico a 37°C es de 3:15 minutos. Ponga nuevamente la tapa cuidadosamente en el cartucho. No contamine de manera cruzada la base y el catalizador.

6. Prepare el núcleo para recibir la restauración.

Nota: Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

PRECAUCIÓN

El material no curado puede causar irritación en los ojos o la piel al contacto. Los profesionales dentales deben usar gafas de seguridad y guantes quirúrgicos. No exceda el tiempo de fotocurado recomendado por el fabricante para la lámpara que está utilizando.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Résine pour la construction de moignons et de dents

Double polymérisation • Libération de fluorure • Hydrophile • Radiopaque

PRODUCT DESCRIPTION

Spee-Dee Build-Up est un matériau de restauration dentaire et de construction de moignon polyvalent et à double polymérisation. Il tolère l'humidité et possède des propriétés automordançantes et autoadhésives compatibles avec tous les agents de liaison. Le matériau libère du fluorure et est radiopaque. Il ne contient ni Bisphénol A, ni Bis-GMA, ni dérivés de BPA. .

INDICATIONS

Matériau de restauration dentaire et de reconstitution coronaire à base de résine.

CONTRA-INDICATIONS

Non indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée.

COMMENT UTILISER LA CARTOUCHE À DOUBLE BARRILET

1. Enlever le capuchon. Si nécessaire, saigner la cartouche afin que la base et le catalyseur soient à l'embouchure des barielles. Placer un embout mélangeur sur la cartouche à double bariell.
2. Pour assurer une mezcla uniforme de la base y el catalizador, dispense 2-3 mm de material en una almohadilla y deseche este material.
3. Distribuer el material mezclado de manera uniforme directamente sobre el diente o en la restauración.
4. Jeter l'embout mélangeur. Recapuchonner la cartouche. Éviter la contamination croisée de la base y el catalyseur.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enlever la vieille restauration et/ou la carie, ou préparer l'espace du pivot en utilisant le système de pivots de votre choix.
2. Pour loger la meilleure force de adhérence, graver et coller l'agent adhésif de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Photopolymeriser. Un agent de liaison à double polymérisation est recommandé avec les matériaux résine à moignon autopolymerisant et à double polymérisation.

3. Retire la tapa del cartucho de doble barril. Si es necesario, purgue el cartucho para que la base y el catalizador estén en el orificio de los barriles.
4. Coloque una punta mezcladora en el cartucho de doble barril e insértele en un dispensador de cartuchos 1:1 adecuado. Para asegurar una mezcla uniforme de la base y el catalizador, dispense 2-3 mm de material en una almohadilla y deseche este material.

5. Dispense el material en el lugar de la preparación, o dispensar en el agujero del poste y colocar el poste. Fotocure durante 20 segundos. Construya el núcleo utilizando la técnica "Crown Up" colocando material, curando, añadiendo más material, curando y repitiendo esto hasta que se logre el volumen deseado. El material también se autocurará. El tiempo de autocurado anaeróbico a 37°C es de 3:15 minutos. Ponga nuevamente la tapa cuidadosamente en el cartucho. No contamine de manera cruzada la base y el catalizador.

6. Prepare el núcleo para recibir la restauración.

Nota: Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

MISE EN GARDE

Le contact des yeux et de la peau avec le matériau non polymérisé peut causer une irritation. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux. Ne pas excéder le temps de photopolymérisation recommandé par le fabricant pour la lumière que vous utilisez.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

DE

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Double polymérisation • Libération de fluorure • Hydrophile • Radiopaque

PRODUCT DESCRIPTION

Spee-Dee Build-Up est un matériau de restauration dentaire et de construction de moignon polyvalent et à double polymérisation. Il tolère l'humidité et possède des propriétés automordançantes et autoadhésives compatibles avec tous les agents de liaison. Le matériau libère du fluorure et est radiopaque. Il ne contient ni Bisphénol A, ni Bis-GMA, ni dérivés de BPA. .

INDICATIONEN

Matériaux de restauration dentaire et de reconstitution coronaire à base de résine.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht indiziert zum direkten Einsatz direkt auf der freigelegten Pulpa.

VERWENDUNG DER DOPPELKARTUSCHE

1. Nehmen Sie die Kappe ab. Falls erforderlich, entlüften Sie die Kartusche, sodass Harz und Katalysator sich jeweils an der Zylindermündung befinden. Setzen Sie eine Mischkanüle auf die Doppelkartusche auf.
2. Prüfen Sie, ob Harz und Katalysator homogen gemischt sind, indem Sie 2-3 mm Material auf einen Tupfer anwenden, den Sie anschließend entsorgen.

3. Applizieren Sie das homogene gemischte Material direkt auf den Zahn oder in die Restauration.

4. Entfernen Sie die Mischkanüle. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Kartusche auf. Achten Sie darauf, dass sich Harz und Katalysator nicht gegenseitig verunreinigen.

5. Platzieren Sie den Aufbau auf das Einsetzen der Restauration vor.

Bemerkung: Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzhüllen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

WARNHINWEIS

Das unausgehärtete Material kann bei Kontakt mit Augen und Haut Irritationen verursachen. Nur zur professionellen Verwendung durch zahnmedizinisches Personal bestimmt. Zahnmedizinisches Personal muss eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Aushärtezeit.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Gut verschlossen in der Original-Verpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
- Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Zündquellen schützen.
- Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Nach Gebrauch sofort verschließen.

MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VORKOMMENISSEN

Alle schwerwiegenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde

des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Vorkommnissen an:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: pulpdent@pulpdent.com

Hinweis: Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

IT

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Materiale multiuso a base resinosa per il build-up di denti e monconi

Polimerizzazione Duale • Rilascio di fluoro • Idrofilo • Radiopaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spee-Dee Build-Up è un materiale duale multiuso a base di resina per restauri dentali e per la ricostruzione di monconi. Tollerà l'umidità e presenta proprietà autoadesive e automordenzanti compatibili con qualsiasi sistema adesivo. Il materiale rilascia fluoro ed è radiopaco. Non contiene Bisfenolo A, Bis-GMA e derivati del BPA.

INDICAZIONI

Materiale multiuso a base resinosa per restauri dentali e build-up di monconi.

CONTRINDICAZIONI

Non indicato per l'applicazione diretta sulla polpa esposta.

COME UTILIZZARE LA CARTUCCIA DOPPIA

1. Rimuovere il tappo di chiusura. Se necessario, estrudere leggermente il prodotto per portare base e catalizzatore all'imbocco della cartuccia. Applicare il puntale miscelatore.

2. Per assicurare un'uniforme miscela di base e catalizzatore, estrudere 2-3 mm. di prodotto su un blocchetto d'impasto senza utilizzarlo.

3. Distribuire uniformemente il materiale miscelato sulla superficie della preparazione o nel restauro.

4. Eliminare il puntale di miscelazione e richiudere la cartuccia con l'apposito tappo evitando contaminazioni base-catalizzatore.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il vecchio restauro e/o il tessuto cariato o preparare lo spazio per il perno utilizzando il sistema di perni preferito.

2. Per ottenere la massima forza di adesione, mordenzare e applicare un adesivo smalto-dentinale, seguendo le indicazioni del fabbricante. Fotopolimerizzare. Con materiali autopomerizzanti e duali per la ricostruzione di monconi, è raccomandato l'utilizzo di un adesivo a polimerizzazione duale.

3. Rimuovere il tappo dalla cartuccia. Se necessario, estrudere leggermente il prodotto per portare base e catalizzatore all'imbocco della cartuccia.

4. Applicare un puntale di miscelazione e inserire la cartuccia in una pistola dispenser 1:1. Per garantire un'uniforme miscela di base e catalizzatore, estrudere 2-3 mm. di materiale su un blocchetto d'impasto senza utilizzarlo.

5. Dispensare il materiale sulla preparazione o inserirlo nel canale e posizionare il perno. Fotopolimerizzare per 20 secondi. Ricostruire il moncone, utilizzando la tecnica "Crown Up", applicando e fotopolimerizzando il prodotto per strati successivi e ripetendo l'operazione fino a quando non si otterrà il risultato desiderato. Il materiale si autopomerizzerà anche nelle porzioni non raggiunte dalla luce. Il tempo di autopomerizzazione anaerobica a 37°C è di 3:15 minuti. Richiudere accuratamente la cartuccia. Non contaminare in modo incrociato base e catalizzatore.

6. Preparare il build-up per il successivo restauro.

Nota : Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente

Per ulteriori informazioni vedere: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

ATTENZIONE

Il materiale non polimerizzato può causare irritazione a contatto con la pelle e gli occhi. Indossare occhiali e guanti chirurgici durante l'utilizzo. Non superare il tempo di polimerizzazione raccomandato dal produttore della lampada che si sta utilizzando.

CONSERVAZIONE E GESTIONE

• Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.

• Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.

• Richiudere immediatamente dopo l'uso.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

NL

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Multi-Purpose Core en Tooth Build-Up Resin

Dual Cure • Fluoride Releasing • Hydrofil • Radiopak

PRODUCTBESCHRIJVING

Spee-Dee Build-Up is een multifunctioneel, dubbel uithardend, op hars gebaseerd tandheelkundig restauratie- en kern opbouwmateriaal. Het is vochtvriendelijk en heeft zelfklevende en zelf etsende eigenschappen die compatibel zijn met alle hechtmiddelen. Het materiaal is fluoride vrijgevend en radiopak. Het bevat geen bisfenol A, geen bis-GMA en geen BPA-derivaten.

INDICATIES

Multifunctioneel, op hars gebaseerd tandheelkundig restauratiemateriaal en kern opbouwmateriaal.

CONTRA-INDICATIES

Niet geïndiceerd voor directe plaatsing op de blootgestelde pulp.

HOE DE CARTRIDGE MET DUBBEL VAT TE GEBRUIKEN

1. Verwijder de dop. Ontlucht indien nodig het patroon zodat de basis en de katalysator zich bij de opening van de vaten bevinden. Plaats een mengtip op de dubbeloops cartridge.

2. Om een gelijkmatige mix van base en katalysator te garanderen, verdeelt u 2-3 mm materiaal op een pad en gooit u dit materiaal weg.

3. Verdeel gelijkmatig gemengd materiaal rechtstreeks op de tand of in de restauratie.

4. Gooi de mengtip weg. Recap cassette. Verontreinig de base en de katalysator niet.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder de oude restauratie en/of verval, of bereid de stiftruimte voor met behulp van een stiftsysteem naar keuze.

2. Om de hoogste hechtkracht te bereiken, ets in plaats het hechtmiddel volgens de instructies van de fabrikant. Lichtkrijt. Bij zelf uithardende en dubbel uithardende harskernmateriales wordt een dubbel uithardend hechtmiddel aanbevolen.

3. Verwijder de dop van de dubbeloops cartridge. Ontlucht indien nodig de patroon zodat de basis en de katalysator zich bij de opening van de vaten bevinden.

4. Plaats een mengtip op de dubbeloops patroon en plaats deze in een geschikte 1:1 patroondispenser. Om een gelijkmatige mix van base en katalysator te garanderen, verdeelt u 2-3 mm materiaal op een pad en gooit u dit materiaal weg.

5. Doseer materiaal op de voorbereidingsplaats, of doseer in het paalgat en plaats de paal. Uitharden met licht gedurende 20 seconden. Bouw de kern op met behulp van de "Crown Up"-techniek door materiaal te plaatsen, uit te harden, meer materiaal toe te voegen, uit te harden en dit te herhalen totdat de gewenste opbouw is bereikt. Het materiaal zal ook zelf uitharden. Anaërobe zelf uithardingstijd bij 37°C is 3:15 minuten. Hervat de cartridge zorgvuldig. Verontreinig de base en de katalysator niet.

6. Bereid de opbouw voor om de restauratie te ontvangen.

Opmerking: Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerbare barrièrehoezen/-wikkel aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

LET OP

Niet-uitgehard materiaal kan bij contact oog- of huidirritatie veroorzaken. Tandartsen dienen een veiligheidsbril en chirurgische handschoenen te dragen. Overschrijd de door de fabrikant aanbevolen uithardingstijd voor het licht dat u gebruikt niet.

OPSLAG EN HANTERING

• Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, kruisbesmetting tussen onderdelen en ontstekingsbronnen.

• Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.

• Sluit de dop direct na gebruik weer af.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het hulpmiddel betrokken is, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden, of aan een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.

PL

PULPDENT®

Spee-Dee™ Build-Up

Wielozadaniowa żywica do odbudowy rdzenia i zębów

Podwójne utwardzanie • Uwalniający fluor • Hydrofilowy • Widoczny na zdjęciach radiologicznych

OPIS PRODUKTU

Spee-Dee Build-Up to wielofunkcyjny, podwójnie utwardzalny, oparty na żywicy materiał do odbudowy zębów i odbudowy rdzenia.

Jest przyjazny dla wilgoci, ma właściwości samoprzyklejące i samotrawiące, które są kompatybilne ze wszystkimi systemami wiążącymi.

Materiał uwalnia fluor i jest nieprzepuszczalny dla promieni RTG. Nie zawiera Bisfenolu A, Bis-GMA ani pochodnych BPA.

WSKAZANIA

Wielofunkcyjny, oparty na żywicy materiał do odbudowy zęba oraz jego rdzenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie jest przeznaczony do bezpośredniego pokrycia obnajonej miazgi.

JAK UŻYWAĆ PODWÓJNEGO KARTRIDZA

1. Zdejmij zakrętkę. W razie potrzeby odpowietrz nabój tak, aby baza i katalyzator znalazły się przy ujściu otworów naboju. Umieść końcówkę mieszającą na kartridze.

2. Aby zapewnić równomiernie wymieszanie bazy i katalizatora, nalóż 2-3 mm materiału na podkładkę i wyrzuć ten materiał.

3. Rozprowadzić równomiernie wymieszany materiał bezpośrednio na ząb lub do uzupełnienia.

4. Gooi de mengtip weg. Recap cassette. Verontreinig de base i katalyzator niet.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Usuń starą odbudowę i/lub próchnicę lub przygotuj miejsce na wkładki za pomocą wybranego systemu wkładów koronowo-korzeniowych.

2. Aby uzyskać najwyższą siłę wiązania, należy wytrawić i nalożyć system wiążący zgodnie z instrukcjami producenta. Utwardź światłem. W przypadku samoutwardzalnych i podwójnie utwardzalnych materiałów żywicznych zaleca się stosowanie podwójnie utwardzalnego systemu wiążącego.

3. Zdjąć zatyczkę z kartridża. W razie potrzeby odpowietrz nabój tak, aby baza i katalyzator znalazły się przy wylocie z kartridża.

4. Umieść końcówkę mieszającą 1:1 na kartridż. Aby zapewnić równomiernie wymieszanie bazy i katalizatora, nalóż 2-3mm materiału na podkładkę i wyrzuć ten materiał.

5. Zaaplikuj materiał na przygotowane miejsce lub do otworu w którym zostanie umieszczony wkład i umieść wkład. Utwardź światłem przez 20 sekund. Odbuduj rdzeń za pomocą techniki „Crown Up”, umieszczając materiał, utwardzając, dodając więcej materiału, utwardzając i powtarzając to aż do osiągnięcia pożądanego odbudowy. Materiał utwardzi się również samoczynnie.

Czas wiązania w warunkach bezśrednich w temperaturze 37°C wynosi 3:15 minut. Ostrożnie zalaż zakrętkę na kartridż. Nie zanieczyszczać krzyżowo bazy i katalizatora.

6. Opracuj odbudowany ząb aby uzyskać oczekiwany efekt.

Uwaga: Przed użyciem u każdego pacjenta na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku należy nalożyć jednorazowe rękawy/opaski ochronne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nieutwardzony materiał może powodować podrażnienie oczu lub skóry w bezpośrednim kontakcie. Stomatolog powinni nosić okulary ochronne i rękawice chirurgiczne. Nie przekraczaj zalecanego przez producenta czasu utwardzania materiału dla lampy której używasz.

PRZECHOWYwanIE

• Przechowuj szczelnie zamknięte w oryginalnym pojemniku w temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, zanieczyszczenia krzyżowego między częściami oraz źródeł zaplonu.

• Termin ważności nie otwartego produktu : 2 lata od daty produkcji.

• Zamkaj strzykawkę natychmiast po użyciu.

ZGLASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Wszelkie poważne incydenty w których udział ma wybór powinny być zgłoszone producentowi i kompetentnej jednostce w rejonie w którym miał miejsce incydent, lub odpowiedniej jednostce regulacyjnej.

Raporty o poważnych incydentach należy wysyłać do:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.

SDS	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuuslainsäädöste
CZ	Elektronicky bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrônica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fisa electronică cu date de securitate
EE	Elektro